

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, BUDYNEK DYDAKTYKI

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ORAZ REMONTU ZESPOŁU BUDYNKÓW
POSZPITALNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ DYDAKTYCZNOAD-
MINISTRACYJNE PRZEBUDOWY BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJĘ IN-
TERNATU, BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : GORZÓW WLKP, dz. 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2, OBR. 5 - ŚRÓD-
MIEŚCIE w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej
INWESTOR : Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Markowski (projektant)
DATA OPRACOWANIA : 12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2017

Data zatwierdzenia

6. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.-ekonom., rozdział energii elektrycznej

Projekt obejmuje swym zakresem wewnętrzne instalacje elektryczne dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku internatu położonego w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej, dz. 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2 obr. 5 - Śródmieście.

7. Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia zakład energetyczny ENEA Operator w ramach budowy przyłącza do obiektu wybuduje stację transformatorową 15/0,4kV na terenie inwestora. Przy stacji zabudowane zostanie złącze kablowo pomiarowe ZKP-1Pp z układem pomiarowym pół – pośrednim. Granicę stron i eksploatacji stanowi listwa zaciskowa w złączu.

Przy złączu kablowym należy zabudować węzeł kablowy w celu dystrybucji energii elektrycznej dla całego terenu. Szczegóły zgodnie z załączonym schematem zasilania rysunek IE1.

8. Wyłącznik główny

Dla obiektów projektuje się przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), zlokalizowane przy wyjściu do budynku. Przycisk należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami tabliczka informacyjną „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

Jako element wykonawczy projektuje się wyłącznik z cewką wzrostową zamontowany w tablicach licznikowych poszczególnych klatek. Przyciski wyłącznika głównego należy montować jak najbliżej wyjścia z budynku, w części frontowej przy wejściach do klatek schodowych, przycisk należy montować w widocznym miejscu na wysokości $h=1,4m$.

9. Oświetlenie wewnętrzne

9.1 Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED. Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zależności od potrzeb, łączniki światła należy montować na wysokości $h=1,4m$.

Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:

Hol 200lx
Korytarz 100lx
Przedsiónek 200lx
komunikacja 200lx
pom. techniczne 100lx
klatki schodowe 150lx
pom. biurowe 500lx
WC 200lx

Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,5 – 0,7.

UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy z możliwością zamiany na inne o równoważnych parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.

9.3 Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa

Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, w tym hydrantów, przycisków ROP, urządzeń ppoż..

W budynku przewiduje się montaż opraw oświetlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, certyfikowanych oprawach oświetlenia z 1 godz. układem podtrzymania zasilania wraz z systemem zdalnego monitoringu. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, głównych ciągach komunikacyjnych, toaletach oraz salach zajęć. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na

drodze ewakuacyjnej musi wynosić 1lx, na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmującym mniej niż połowę szerokości drogi natężenie stanowi co najmniej 50% podanej wartości.

W celu zasilania inwerterów w oprawach oświetleniowych należy prowadzić dodatkową „żyłę fazową” bezpośrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominięciem łączników klawiszowych itp. oprawy z modulem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem „Aw”.

SYSTEM monitoringu opis systemu

System monitoringu przeznaczony jest do monitorowania pracy opraw awaryjnych wyposażonych w autonomiczne źródła zasilania. Centralka systemu pozwala na dowolne konfigurowanie oraz kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych.

Centralka wyposażona jest w kolorowy wyświetlacz VGA LCD 5,7 cala z ekranem dotykowym, 3 wewnętrzne karty komunikacyjne, monitorujące łącznie do 750 opraw bez konieczności stosowania dodatkowych elementów pośrednich, złącze RJ45, złącze SD, akumulator zasilania wewnętrznego o autonomii 5h (nie obciążając wejścia OUT 12 VDC), wewnętrzną pamięć trwałą. Za pomocą modułów pośrednich istnieje możliwość rozbudowy systemu do monitorowania 4000 opraw awaryjnych. Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa się za pomocą magistrali komunikacyjnej prowadzonej zgodnie ze standardami RS-485. Długość pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa się w sposób ciągły.

Komunikacja zewnętrzna

Centralka wyposażona jest w złącze RJ45 służące do podłączenia systemu do komputera PC lub sieci Ethernet (LAN). Za pomocą protokołu TCP/IP urządzenie pozwala na łatwą konfigurację połączenia w sieci lokalnej obiektu. Za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej można sprawdzić status oraz wykonać konfigurację systemu oraz bez instalowania dedykowanego oprogramowania również za pomocą urządzeń typu smartfon i tablet.

System ma możliwość komunikacji z systemem BMS (Building Management System) za pomocą dowolnie konfigurowanego modułu styków bezpotencjałowych (4 wejścia, 4 wyjścia) oraz możliwość sterowania dowolną grupą opraw za pomocą dwóch złącz wejściowych 230V (np. załączanie oświetlenia dozorowego z poziomu łącznika instalacyjnego)

Centralka wyposażona jest w port RJ-45 wykorzystywany do konfiguracji systemu oraz bezpośredniej komunikacji z komputerem klasy PC (środowisko Windows).

Tryb sieciowy (funkcjonalność oświetlenia dozorowego) Z poziomu wyświetlacza LCD istnieje możliwość załączenia/wyłączenia opraw oświetlenia awaryjnego w tryb pracy sieciowej za pomocą jednego przycisku cyfrowego. Wszystkie oprawy są standardowo przystosowane do pracy sieciowej. Oprogramowanie systemu umożliwia grupowanie opraw (do 15 grup) w celu selektywnego testowania lub załączania opraw awaryjnych w tryb pracy sieciowej.

Energooszczędność

Zaprojektowane oprawy wyposażone są w energooszczędne ładowarki procesorowe pozwalające na znaczące zminimalizowanie poboru prądu w trakcie trybu oczekiwania. Dodatkowo system posiada możliwość zmniejszenia poziomu oświetlenia w trybie pracy sieciowej z poziomu centralki dla każdej oprawy indywidualnie z nastawą regulowaną o 1%. Pozwala to ograniczyć pobór prądu w okresach gdy obiekt jest nieużytkowany np. dla opraw kierunkowych w godzinach nocnych.

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Oprawy dedykowane do współpracy z systemem wyposażone są w złącze komunikacyjne, energooszczędną ładowarkę procesorową oraz unikalny adres pozwalający na szybką konfigurację systemu oraz ułatwiający i przyspieszający montaż późniejszą konserwację systemu lub jego rozbudowę.

Kalendarz wewnętrzny i wyłącznik czasowy

System posiada możliwość konfiguracji i zaplanowania pracy za pomocą wbudowanego kalendarza i wyłącznika czasowego. Pozwala to na automatyczne włączenie i wyłączenie wybranych opraw lub grup opraw zgodnie z wymaganiami obiektowymi. Powyższa funkcja działa w trybie sieciowym i jest automatycznie wyłączana po przejściu systemu w tryb oświetlenia awaryjnego.

Nadzór i kontrola systemu

Centralka systemu dzięki zastosowaniu czytelnego układu graficznego opartego na ikonach oraz obsłudze za pomocą ekranu dotykowego pozwala na szybką analizę i ocenę stanu oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Zastosowane rozwiązania pozwalają dodatkowo na zdalny nadzór i kontrolę systemu przy odpowiedniej konfiguracji dostępu do sieci teleinformatycznej obiektu. Zadanie to można wykonać z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej oraz za pomocą dedykowanego i łatwego w obsłudze oprogramowania wizualizacyjnego działającego w środowisku Windows. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów nadzoru i szybką eliminację ewentualnych usterek.

Kontrola i raportowanie systemu

Centralka monitoringu opraw awaryjnych wyposażona jest w złącze i kartę SD służącą do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz konfiguracji systemu. Zapis informacji w formacie tekstowym umożliwia odczyt i wydruk bez dedykowanego oprogramowania. Pamięć wewnętrzna (trwała) urządzenia pozwala na przechowywanie raportów systemu oświetlenia awaryjnego przez okres co najmniej 2 lat.

Oprogramowanie centralki pozwala na grupowanie opraw, umożliwiające wykonywanie testów na wybranych grupach opraw. Zgodnie z normą PN-EN 50172 system wykonuje następujące automatyczne testy:

TEST A – test comiesięczny wykonywany co 30 dni (termin dowolnie konfigurowany).

Podczas testu system włącza awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnątrz na zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. Następnie zostaje przywrócony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie odpowiednich lampek kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urządzeń oraz zapisuje wyniki testu.

TEST B – test coroczny wykonywany co 360 dni (termin dowolnie konfigurowany).

Podczas testu system włącza awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnątrz na zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego wg parametrów testu comiesięcznego jednakże na czas pełnej autonomii systemu. Następnie zostaje przywrócony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie odpowiednich lampek kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urządzeń oraz zapisuje wyniki testu.

Częstotliwość wykonywanych testów A i B można programować dowolnie według zaistniałych potrzeb, z dokładną datą i godziną ich wykonania. Z poziomu centralki istnieje możliwość wywołania testu również dla pojedynczej oprawy.

Centralka posiada wewnętrzne podtrzymanie akumulatorowe (czas podtrzymania 5h), co umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie i rejestrację zdarzeń po zaniku napięcia. Pozwala to na dokładne określenie takich parametrów jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrót, a także prześledzić całą sekwencję załączeń i włączeń zasilania poszczególnych opraw. Ze względów bezpieczeństwa od centralki wymaga się indywidualnego podtrzymania akumulatorowego oraz ciągłej komunikacji z modułami awaryjnymi w oprawach, a także nie dopuszcza się stosowania rozwiązań nie posiadających urządzeń centralnego monitorowania.

Centralka po wykonaniu wszystkich testów funkcjonalnych systemu zgodnie z Normą PN-EN 50172 musi przechowywać ich wyniki w pamięci trwałej urządzenia przez okres 2 lat. System posiada możliwość zapisu wyniku testów na wbudowanej karcie SD i przenoszenia ich na dowolne urządzenie w formie pliku tekstowego oraz wydrukowane bez konieczności stosowania dedykowanego oprogramowania. Wydruki testów funkcjonalnych należy przechowywać w obrębie obiektu na potrzeby kontroli przez odpowiednie służby.

Funkcje systemu:

- maksymalna ilość opraw awaryjnych kontrolowana przez jedną centralkę: 4000 szt.
- czas podtrzymania awaryjnego centralki: 5h
- dziennik zdarzeń aktualizowany również po zaniku zasilania własnego centralki
- wyświetlacz dotykowy z intuicyjnym menu opartym na ikonach
- maksymalna długość pojedynczej magistrali komunikacyjnej w topologii liniowej: 1200m
- dowolna polaryzacja magistrali komunikacyjnej
- komunikacja centralki i modułów podrzędnych poprzez sieć LAN (TCP/IP)
- ciągła komunikacja z opawami
- podgląd i konfiguracja stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę stron WWW
- komunikacja z systemem BMS budynku za pomocą styków beznapięciowych (4 styki wyjściowe i 4 styki wejściowe)
- unikalne adresy opraw
- możliwość podziału opraw na grupy
- dowolna konfiguracja poszczególnych grup pod względem funkcjonalności (tryb sieciowy, testowanie, włączanie i wyłączanie grup/ opraw, zmniejszenie poziomu natężenia oświetlenia)
- oprawy wyposażone w energooszczędne ładowarki procesorowe
- automatyczne testy funkcjonalne zgodnie z Normą PN-EN 50172

UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy z możliwością zamiany na inne o równoważnych parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.

9.4 Sterowanie oświetleniem

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników bądź paneli sterowania. W toaletach oraz w korytarzach sterowanie za pomocą czujek ruchu/obecności.

10. Instalacje odbiorcze gniazd**10.1 Instalacja gniazd odbiorczych**

Instalację gniazd 230V wykonać przewodami - YDYp 3x2,5mm² jako podtynkowe w rurkach ochronnych typu peszel, układając przewody od gniazda do gniazda na wysokości 1.6m w salach lekcyjnych w pozostałych pomieszczeniach na wysokości, 0,3m. od poziomu podłogi.

Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wytynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, pom. technicznych gniazda montować na wysokości 1,4m.

10.2 Zasilanie i sterowanie wentylacją i klimatyzacją

Projektowane centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne zgodnie z projektem branży sanitarnej, posiadają fabryczne sterowniki. Zaprogramowanie sterowników i wydajności poszczególnych jednostek wentylacyjnych należy dobrać zgodnie z wartościami z projektu sanitarne

go i DTR producenta poszczególnych urządzeń.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilającego pod poszczególne urządzenia zgodnie z rzutami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie niezbędne połączenia wykonawca wentylacji i klimatyzacji jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczególnych urządzeń.

10.2 Zasilanie urządzeń nawilżających

Projektuje się wydzielanie osobnych obwodów w rozdzielnicach elektrycznych w celu zasilania urządzeń nawilżających, zgodnie z wytycznymi PT branży sanitarnej.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemów, wszystkie niezbędne połączenia wykonawca instalacji jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczególnych urządzeń.

10.3 Instalacja szybu windowego

a/ Oświetlenie szybu należy wykonać wykorzystując lampy kanałowe z źródłem światła żarowym o mocy 60W. Powinno składać się z punktów świetlnych rozmieszczonych w następujących odległościach:

- maks. 0,5 m od dna szybu

- maks. 0,5 m od stropu szybu

- maks., co 2,0 m pomiędzy kolejnymi punktami

b/ W podszybiu należy zainstalować gniazdo zasilające 230V 2P+PE.

c/ Zasilanie dźwigu – do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyższej kondygnacji należy doprowadzić przewody zasilające. Należy przewidzieć zapas długości przewodu ok. 5m.

d/ Ułożyć przewód do połączenia maszynowni windy z telefonem alarmowym lub windę należy wyposażać w modem GSM, szczegóły uzgodnić z producentem na etapie zamówienia i dostawy dźwigu windowego.

10.4 Zasilanie wpustów dachowych

Zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej należy wykonać podejścia przewodem YDYżo 3x1,5mm na ostatniej kondygnacji pod wpusty dachowe. Zasilanie należy wykonać z wydzielonego pola rozdzielnic piętrowej. Podejścia należy wykonać pod stropem, przy wpustach należy pozostawić min. 2m zapasy kabla.

11. Instalacje bezpieczeństwa ppoż.

W budynek projektuje się instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynku tj.:

system zapobiegający zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych, klatki schodowej

system sygnalizacji pożaru SAP

oświetlenie awaryjne

Zgodnie z projektem, do poszczególnych instalacji należy doprowadzić zasilanie sprzed wyłącznika przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przewodami niepalnymi o klasie PH90. Szczegóły zgodnie z załączonymi rzutami i schematami.

12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej budynku RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1, L2, L3, N i PE).

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.

13. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające

12.1 Instalacja odgromowa

Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziome wykonać z pręta FeZn 8mm - siatka 20x20mm. Przewody odprowadzające z pręta FeZn 8mm (stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego. W rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy B+C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnic głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem min. LgY35mm.

12.2 Uziom budynku

Obowiązkowo wykonać uziom otokowy z taśmy Fe-Zn30x4, taśmę ułożyć na min. głębokości 0,6m w odległości 1m od obrysu budynku, wyprowadzić końce do połączenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy głównej. Projektowana wartość rezystancji równa jest 10 ohm w przypadku gdy pomiary wskażą rezystancję powyżej 10ohm należy uzupełnić uziom prętami pionowymi do momentu uzyskania wartości mniejszej niż wartość projektowana. Wyprowadzić wypusty uziemiające zakończone szynami wyrównawczymi w miejscach wskazanych na rysunku. W miejscu dylatacji budynku połączenie uziomu wykonać wg. szczegółu.

14. Przejścia pożarowe

Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak i niepalnych, szynoprzewodów wykonać przy użyciu produktów, które spełniają wymagane kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Do uszczelniania przejść pojedynczych kabli jak i wiązek kablowych użyć np. przegrody ochronnej lub przegrody z pęczniejącego spienionego poliuretanu o średnicy dobieranej do grubości wiązki.

Dla przejść korytowych wymagających dużych otworów w ścianie/stropie użyć zaprawy ogniochronnej w połączeniu z blokami. Do uzupełnienia ewentualnych nieszczelności użyć ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej.

Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe, urządzenia, elementy i technologie należy traktować jako wymagany standard jakości a nie wybór producenta. Dopuszcza się rozwiązania równorzędne pod warunkiem spełnienia założonych parametrów technicznych,

estetycznych i formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwiązań materiałowych.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wewnętrzne Lnie Zasilające				0.00
2	Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego				0.00
3	Instalacja gniazd 230/400 V				0.00
4	Rozdzielnice elektryczne				0.00
5	Instalacja odgromowa i wyrównawcza				0.00
6	Badania i pomiary				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wewnętrzne Lnie Zasilające			
1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -	m		
d.1	0203-03	YDY 5x6 mm2	m	995.000	
		995		RAZEM	995.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -	m		
d.1	0203-03	YDY 3x6 mm2	m	25.000	
		25		RAZEM	25.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -	m		
d.1	0203-03	YKSY 7x2,5 mm2	m	300.000	
		300		RAZEM	300.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-	m		
d.1	0205-01	towych brzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs 3x2,5 mm2	m	300.000	
		300		RAZEM	300.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-	m		
d.1	0205-01	towych brzdach w podłożu innym niż betonowe - NKGs 3x2,5 mm2	m	25.000	
		25		RAZEM	25.000
6	KNNR 5	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących wraz z uchwytami nie-	szt.		
d.1	1201-03	palnymi	szt.	975.000	
		975		RAZEM	975.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur -	m		
d.1	0203-04	YKY 5x10 mm2	m	90.000	
		90		RAZEM	90.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.1	0713-04	mkniętych - YKY 4x70 mm2	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
9	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.1	0713-03	mkniętych - YKY 4x35 mm2	m	90.000	
		90		RAZEM	90.000
10	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY	m		
d.1	0201-06	35 mm2	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
11	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY	m		
d.1	0201-06	25 mm2	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
12	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - LgY 4	m		
d.1	0201-03	mm2	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
13	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
15	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze	m		
d.1	0706-03	0.2 m szerokości	m	600.000	
		600		RAZEM	600.000
16	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
17	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02	240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
18	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS	m		
d.1	0707-07	4x240 mm2	m	300.000	
		300		RAZEM	300.000
19	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na	szt.		
d.1	0726-12	napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	32.000	
		32		RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 d.1 1203-07	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm ² pod zaciski lub bolce 32	szt.żył szt.żył	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNNR 5 d.1 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle 1185	m m	1185.000	
				RAZEM	1185.000
22	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 2.96	m ³ m ³	2.960	
				RAZEM	2.960
23	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 1185	m m	1185.000	
				RAZEM	1185.000
24	KNNR 5 d.1 0101-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 1185	m m	1185.000	
				RAZEM	1185.000
25	KNNR 5 d.1 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 320	szt.żył szt.żył	320.000	
				RAZEM	320.000
26	KNNR 5 d.1 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 4	szt.żył szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5 d.1 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce 2	szt.żył szt.żył	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.1 1105-08	Korytka KM200X50 mm przykręcane do gotowych otworów 247	m m	247.000	
				RAZEM	247.000
30	KNNR 5 d.1 1105-02	Korytka KM400X50 mm przykręcane do gotowych otworów 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNNR 5 d.1 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - Wysięgnik WW200 247	szt. szt.	247.000	
				RAZEM	247.000
32	KNNR 5 d.1 1101-06	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Wysięgnik WW400 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNNR 5 d.1 1105-01	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
34	KNNR 5 d.1 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane - konstrukcje wsporcze drabin kablowych 90	szt. szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
35	KNNR 5 d.1 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie 614	szt. szt.	614.000	
				RAZEM	614.000
2		Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego			
36	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - A 85	kpl. kpl.	85.000	
				RAZEM	85.000
37	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - A1 89	kpl. kpl.	89.000	
				RAZEM	89.000
38	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - B 89	kpl. kpl.	89.000	
				RAZEM	89.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - C	kpl.		
		86	kpl.	86.000	
				RAZEM	86.000
40	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - C1	kpl.		
		85	kpl.	85.000	
				RAZEM	85.000
41	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - C2	kpl.		
		125	kpl.	125.000	
				RAZEM	125.000
42	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - D	kpl.		
		125	kpl.	125.000	
				RAZEM	125.000
43	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - G	kpl.		
		55	kpl.	55.000	
				RAZEM	55.000
44	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - H	kpl.		
		125	kpl.	125.000	
				RAZEM	125.000
45	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - I	kpl.		
		89	kpl.	89.000	
				RAZEM	89.000
46	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - J	kpl.		
		85	kpl.	85.000	
				RAZEM	85.000
47	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - K	kpl.		
		85	kpl.	85.000	
				RAZEM	85.000
48	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - L	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe AW - Z1AW	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
50	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW1-6	kpl.		
		125	kpl.	125.000	
				RAZEM	125.000
51	KNNR 5 d.2 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
52	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
53	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki pojedyncze p/t	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
54	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe p/t	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
55	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki schodowe p/t	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki pojedyncze IP44 p/t	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
57	KNNR 5 d.2 0306-02	Przycisk dzwonkowy p/t	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNNR 5 d.2 0406-01	Czujnik ruchu/obecności 360 st.	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
59	KNNR 5 d.2 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 3x1,5 mm2	m		
		5532	m	5532.000	
				RAZEM	5532.000
60	KNNR 5 d.2 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 4x1,5 mm2	m		
		195	m	195.000	
				RAZEM	195.000
61	KNNR 5 d.2 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 2x1,5 mm2	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
62	KNNR 5 d.2 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x16 mm2	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
63	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5867	m	5867.000	
				RAZEM	5867.000
64	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		14.66	m ³	14.660	
				RAZEM	14.660
65	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		5867	m	5867.000	
				RAZEM	5867.000
3		Instalacja gniazd 230/400 V			
66	KNNR 5 d.3 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		2212	szt.	2212.000	
				RAZEM	2212.000
67	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2212	szt.	2212.000	
				RAZEM	2212.000
68	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda 230V 2P+Z p/t	szt.		
		1150	szt.	1150.000	
				RAZEM	1150.000
69	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda dedykowane 230V 2P+Z p/t	szt.		
		987	szt.	987.000	
				RAZEM	987.000
70	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda 230V 2P+Z IP44 p/t	szt.		
		75	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
71	KNNR 5 d.3 0308-07	Gniazdo 3P+Z+N 16A, 400V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 3x2,5 mm2	m		
		6522	m	6522.000	
				RAZEM	6522.000
73	KNNR 5 d.3 0206-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 5x2,5 mm2	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
74	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		6602	m	6602.000	
				RAZEM	6602.000
75	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		16.5	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
76	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		6602	m	6602.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - NKGs 2x1,5 mm2 20	m m	RAZEM 20.000	6602.000 20.000
78	KNNR 5 d.3 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
79	KNNR 5 d.3 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 4	szt.żył szt.żył	RAZEM 4.000	4.000
80	KNNR 5 d.3 0406-01	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
81	kalkulacja d.3 własna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu antyoblodzeniowego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
82	kalkulacja d.3 własna	Instalacja szybu windy 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
4		Rozdzielnice elektryczne			
83	KNNR 5 d.4 0405-10	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica RG 1	szt. szt.	1.000	1.000
84	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.1 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
85	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.2 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
86	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.3 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
87	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.1 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
88	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.2 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
89	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.3 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
90	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.1 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
91	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.2 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
92	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.3 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
93	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.1 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
94	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.2 (kompletna) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
95	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.3 (kompletna) 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
96	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.3 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP5.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP5.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP6.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TW (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK1.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK1.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK1.3 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK2.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK2.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK2.3 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK3.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK3.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK3.3 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK4.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK4.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK4.3 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK5.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK5.2 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 5 d.4 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPK6.1 (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNNR 5 d.4 0401-02	Złącze kablowe ZK-1b/PP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacja odgromowa i wyrównawcza			
119	KNNR 5 d.5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
120	KNNR 5 d.5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x5 mm	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
121	KNNR 5 d.5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
122	KNNR 5 d.5 0101-06	układanie rur odgromowych w elewacji budynku	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
123	KNNR 5 d.5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
124	KNNR 5 d.5 0404-05	Montaż obudowy złącza kontrolnego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
125	KNNR 5 d.5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
126	KNNR 5 d.5 0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
127	KNNR 5 d.5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
128	KNNR 5 d.5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm ²	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
129	KNNR 5 d.5 0615-06	Maszt odgromowy h=4m	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
130	KNNR 5 d.5 0615-07	Maszt odgromowy h=6m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Badania i pomiary			
131	KNNR 5 d.6 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
132	KNNR 5 d.6 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		140	pomiar	140.000	
				RAZEM	140.000
133	KNNR 5 d.6 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		918	pomiar	918.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNNR 5 d.6 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 12	pomiar pomiar	RAZEM 12.000	918.000 12.000
135	KNNR 5 d.6 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 24	pomiar pomiar	RAZEM 24.000	24.000
136	KNNR 13-21 d.6 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 126	kpl.po m. kpl.po m.	126.000 RAZEM	126.000
137	KNNR 5 d.6 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 12	szt. szt.	12.000 RAZEM	12.000
138	KNNR 5 d.6 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 124	szt. szt.	124.000 RAZEM	124.000
139	KNNR 5 d.6 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 720	szt. szt.	720.000 RAZEM	720.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wewnętrzne Lnie Zasilające				
1 d.1 03	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x6 mm2	m	995	0.00	0.00
2 d.1 03	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 3x6 mm2	m	25	0.00	0.00
3 d.1 03	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YKSY 7x2,5 mm2	m	300	0.00	0.00
4 d.1 01	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs 3x2,5 mm2	m	300	0.00	0.00
5 d.1 01	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - NGGs 3x2,5 mm2	m	25	0.00	0.00
6 d.1 03	KNNR 5 1201-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących wraz z uchwytyami niepalnymi	szt.	975	0.00	0.00
7 d.1 04	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YKY 5x10 mm2	m	90	0.00	0.00
8 d.1 04	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x70 mm2	m	50	0.00	0.00
9 d.1 03	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x35 mm2	m	90	0.00	0.00
10 d.1 06	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY 35 mm2	m	50	0.00	0.00
11 d.1 06	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LgY 25 mm2	m	50	0.00	0.00
12 d.1 03	KNNR 5 0201-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - LgY 4 mm2	m	50	0.00	0.00
13 d.1 05	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	240	0.00	0.00
14 d.1 02	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	300	0.00	0.00
15 d.1 03	KNNR 5 0706-03	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatk za każde dalsze 0.2 m szerokości	m	600	0.00	0.00
16 d.1 05	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	240	0.00	0.00
17 d.1 02	KNNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	240	0.00	0.00
18 d.1 07	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 4x240 mm2	m	300	0.00	0.00
19 d.1 12	KNNR 5 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	32	0.00	0.00
20 d.1 07	KNNR 5 1203-07	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	32	0.00	0.00
21 d.1 12	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m	1185	0.00	0.00
22 d.1 05	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	2.96	0.00	0.00
23 d.1 02	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	1185	0.00	0.00
24 d.1 07	KNNR 5 0101-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	1185	0.00	0.00
25 d.1 10	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	320	0.00	0.00
26 d.1 02	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4	0.00	0.00
27 d.1 05	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	4	0.00	0.00
28 d.1 02	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	2	0.00	0.00
29 d.1 08	KNNR 5 1105-08	Korytka KM200X50 mm przykręcane do gotowych otworów	m	247	0.00	0.00
30 d.1 02	KNNR 5 1105-02	Korytka KM400X50 mm przykręcane do gotowych otworów	m	15	0.00	0.00
31 d.1 04	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - Wysięgnik WW200	szt.	247	0.00	0.00
32 d.1 06	KNNR 5 1101-06	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Wysięgnik WW400	szt.	15	0.00	0.00
33 d.1 01	KNNR 5 1105-01	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	45	0.00	0.00
34 d.1 02	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane - konstrukcje wsporcze drabin kablowych	szt.	90	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35 d.1	KNNR 5 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie	szt.	614	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego				
36 d.2 02	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - A	kpl.	85	0.00	0.00
37 d.2 02	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - A1	kpl.	89	0.00	0.00
38 d.2 02	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - B	kpl.	89	0.00	0.00
39 d.2 02	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - C	kpl.	86	0.00	0.00
40 d.2 01	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - C1	kpl.	85	0.00	0.00
41 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - C2	kpl.	125	0.00	0.00
42 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - D	kpl.	125	0.00	0.00
43 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - G	kpl.	55	0.00	0.00
44 d.2 03	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - H	kpl.	125	0.00	0.00
45 d.2 03	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - I	kpl.	89	0.00	0.00
46 d.2 03	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - J	kpl.	85	0.00	0.00
47 d.2 03	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - K	kpl.	85	0.00	0.00
48 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - L	kpl.	25	0.00	0.00
49 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe AW - Z1AW	kpl.	10	0.00	0.00
50 d.2 02	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW1-6	kpl.	125	0.00	0.00
51 d.2 08	KNNR 5 0301-	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	60	0.00	0.00
52 d.2 01	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	60	0.00	0.00
53 d.2 02	KNNR 5 0306-	Łączniki pojedyncze p/t	szt.	27	0.00	0.00
54 d.2 03	KNNR 5 0306-	Łączniki świecznikowe p/t	szt.	9	0.00	0.00
55 d.2 04	KNNR 5 0306-	Łączniki schodowe p/t	szt.	4	0.00	0.00
56 d.2 01	KNNR 5 0307-	Łączniki pojedyncze IP44 p/t	szt.	13	0.00	0.00
57 d.2 02	KNNR 5 0306-	Przycisk dzwinkowy p/t	szt.	7	0.00	0.00
58 d.2 01	KNNR 5 0406-	Czujnik ruchu/obecności 360 st.	szt.	16	0.00	0.00
59 d.2 04	KNNR 5 0206-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 3x1,5 mm2	m	5532	0.00	0.00
60 d.2 04	KNNR 5 0206-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 4x1,5 mm2	m	195	0.00	0.00
61 d.2 04	KNNR 5 0206-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 2x1,5 mm2	m	140	0.00	0.00
62 d.2 03	KNNR 5 0713-	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x16 mm2	m	100	0.00	0.00
63 d.2 01	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	5867	0.00	0.00
64 d.2 05	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	14.66	0.00	0.00
65 d.2 02	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	5867	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja gniazd 230/400 V				
66 d.3 08	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	2212	0.00	0.00
67 d.3 01	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2212	0.00	0.00
68 d.3 01	KNNR 5 0308-01	Gniazda 230V 2P+Z p/t	szt.	1150	0.00	0.00
69 d.3 01	KNNR 5 0308-01	Gniazda dedykowane 230V 2P+Z p/t	szt.	987	0.00	0.00
70 d.3 05	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V 2P+Z IP44 p/t	szt.	75	0.00	0.00
71 d.3 07	KNNR 5 0308-07	Gniazdo 3P+Z+N 16A, 400V	szt.	1	0.00	0.00
72 d.3 04	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 3x2,5 mm2	m	6522	0.00	0.00
73 d.3 05	KNNR 5 0206-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYp żo 5x2,5 mm2	m	80	0.00	0.00
74 d.3 01	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	6602	0.00	0.00
75 d.3 05	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	16.5	0.00	0.00
76 d.3 02	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	6602	0.00	0.00
77 d.3 04	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - NKGs 2x1,5 mm2	m	20	0.00	0.00
78 d.3 01	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	4	0.00	0.00
79 d.3 08	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	4	0.00	0.00
80 d.3 01	KNNR 5 0406-01	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu	szt.	1	0.00	0.00
81 d.3 na	kalkulacja własna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu anty-oblodzeniowego	kpl.	1	0.00	0.00
82 d.3 na	kalkulacja własna	Instalacja szybu windy	kpl.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Rozdzielnice elektryczne				
83	KNNR 5 0405-d.4 10	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica RG	szt.	1	0.00	0.00
84	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
85	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
86	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
87	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
88	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
89	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
90	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
91	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
92	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
93	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
94	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
95	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
96	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
97	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
98	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP4.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
99	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP5.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
100	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP5.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
101	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP6.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
102	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TW (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
103	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk1.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
104	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk1.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
105	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk1.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
106	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk2.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
107	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk2.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
108	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk2.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
109	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk3.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
110	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk3.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
111	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk3.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
112	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk4.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
113	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk4.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
114	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk4.3 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
115	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk5.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
116	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk5.2 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
117	KNNR 5 0404-d.4 02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TPk6.1 (kompletna)	szt.	1	0.00	0.00
118	KNNR 5 0401-d.4 02	Złącze kablowe ZK-1b/PP	kpl.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Instalacja odgromowa i wyrównawcza				
119	KNNR 5 0602-d.5 04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm	m	125	0.00	0.00
120	KNNR 5 0602-d.5 04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x5 mm	m	200	0.00	0.00
121	KNNR 5 0601-d.5 02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m	80	0.00	0.00
122	KNNR 5 0101-d.5 06	układanie rur odgromowych w elewacji budynku	m	330	0.00	0.00
123	KNNR 5 0601-d.5 06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m	350	0.00	0.00
124	KNNR 5 0404-d.5 05	Montaż obudowy złącza kontrolnego	szt.	10	0.00	0.00
125	KNNR 5 0612-d.5 06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	10	0.00	0.00
126	KNNR 5 0612-d.5 05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.	20	0.00	0.00
127	KNNR 5 0611-d.5 01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	28	0.00	0.00
128	KNNR 5 0201-d.5 04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm ²	m	350	0.00	0.00
129	KNNR 5 0615-d.5 06	Maszt odgromowy h=4m	kpl.	8	0.00	0.00
130	KNNR 5 0615-d.5 07	Maszt odgromowy h=6m	kpl.	3	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Badania i pomiary				
131	KNNR 5 1302-d.6 03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	4	0.00	0.00
132	KNNR 5 1303-d.6 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	140	0.00	0.00
133	KNNR 5 1303-d.6 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	918	0.00	0.00
134	KNNR 5 1303-d.6 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	12	0.00	0.00
135	KNNR 5 1303-d.6 04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	24	0.00	0.00
136	KNNR 13-21 d.6 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom.	126	0.00	0.00
137	KNNR 5 1304-d.6 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	12	0.00	0.00
138	KNNR 5 1304-d.6 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	124	0.00	0.00
139	KNNR 5 1304-d.6 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	720	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł