

**GMINA ZBĄSZYNEK**

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  
TECHNICZNE  
DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH**

**LIKWIDACJA KOLIZJI ORAZ ROZBUDOWA  
ISTNIEJĄCEJ KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ LINII  
ENERGETYCZNEJ 0,4 KV UL. WOJSKA POLSKIEGO  
W MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK**

**OPRACOWANO:**



Biuro Projektów Dróg i Mostów „**PRODiM**”  
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól  
Tel. 068-387-55-13  
Kom. 601-96-80-88

*Nowa Sól, styczeń 2014 r.*

## **I. Wspólny Słownik zamówień (CPV)**

Wspólny słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednoczenia opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z przepisami stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Państwa członkowskie UE stało się obowiązkowe.

Kody CPV (roboty budowlane) związane z przedmiotem zamówienia:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
- 45312310-3 Roboty w zakresie oświetlenia
- 45314300-4 Kładzenie kabli
- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
- 45316100-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
- 45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

## **II. Część ogólna SST**

### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z **likwidacją kolizji oraz rozbudową istniejącej kablowej oświetleniowej linii energetycznej ul. W. Polskiego, w miejscowości Zbąszynek.**

### **1.2. Zakres stosowania SST**

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1.

- **wykonanie odcinków kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego**
- **stawianie wolnostojących słupów oświetleniowych.**
- **montaż opraw oświetleniowych**
- **zabudowa rur osłonowych**
- **wykonanie muf kablowych**
- **demontaż istniejących słupów oświetleniowych**

### **1.3. Określenia podstawowe**

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- 1.3.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
- 1.3.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- 1.3.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego , wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
- 1.3.4. Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.
- 1.3.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
- 1.3.6. Książka obmiarów- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. Dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- 1.3.7. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
- 1.3.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.
- 1.3.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania..
- 1.3.10. Przetargowa dokumentacja projektowa- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary będącego przedmiotem robót.
- 1.3.11. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
- Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.
- 1.3.12. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- użytkowych.

#### **1.4. Informacje o obiekcie**

1. Prace wykonywane będą **na terenie istniejącej ulicy i chodników ul. W. Polskiego, w miejscowości Zbąszynek.**  
Nawierzchnia ulic obecnie jest utwardzona a chodniki wyłożone płytkami betonowymi.

#### **1.5. Budowlane roboty elektryczne**

Wymienione poniżej prace wykonywane będą na urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia i polegać będą na:

- ułożenie kabla oświetleniowego
- stawianie słupów oświetleniowych
- montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych
- demontaż starych słupów
- wykonaniu muf kablowych
- podmostkowanie i podłączenie urządzeń
- wykonanie ochrony przed porażeniem, oraz pomiary powykonawcze

#### **1.6. Dane elektryczne:**

- moc przyłączeniowa –5,0 KW
- moc zainstalowana – 4,8KW
- współczynnik jednoczesności – 1,0
- moc rozruchowa opraw – 9,6 KW
- napięcie zasilania - 400/230V
- współczynnik mocy ( założony ) 0,93
- układ pracy sieci TN – C

## 1.7. Organizacja i wykonanie robót:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez służby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w związku z uzbrojeniem terenu oraz trasą kabla w pobliżu prywatnych posesji należy wykonywać ręcznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oświetleniowego z istniejącymi kablami energetycznymi zaprojektowano rury osłonowe.

Zachować odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących kabli energetycznych.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonać powykonawczy plan trasy ułożonego kabla z naniesieniem odległości od punktów stałych.

Ułożenie kabla przed zasypaniem należy zgłosić do:

Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakości wykonania projektowanego kabla oświetleniowego.

Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel należy prowadzić od istniejącego słupa oświetleniowego przy stacji przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczególne odcinki kabla wykonywać w jednym kawałku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel układać na głębokości 0,7 m mierząc od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla.

Projektowane słupy z pojedynczymi, wysięgnikami i źródłami światła 100W, montować zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony chodnika z możliwością dostępu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Oprawy łączyć z linią kablową za pomocą złączek kablowych typu IZK przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>. Na zabezpieczenie opraw we wszystkich słupach oświetleniowych zaprojektowano wkładki topikowe w 1x 6A.

Dokładne stanowiska słupów powinien wskazać geodeta uprawniony.

Projektowane słupy oświetleniowe nr nr 1/1, 1/14, 1/26, 2/1, należy uziemić zgodnie ze schematem a wartość rezystancji nie może przekraczać  $R \leq 30\Omega$ .

Uziom można wykonać z taśmy ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 ułożonej w rowie kablowym w odległości 15cm od kabla, lub stosując typowe pręty uziomowe typu Galmar w ilości pozwalającej uzyskanie pożądanej wartości rezystancji.

## 1.8. Ochrona od porażień

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie :

1) izolacja robocza przewodów i kabli.

2) obudowa i zamknięcie słupów

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie przez :

1) samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

Słupy oświetleniowe należy połączyć metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno – neutralną żyłą PEN przewodów zasilających.

### 1.9. Zestawienie materiałów:

Zestawienie ważniejszych materiałów do wykonania oświetlenia ul. W. Polskiego, w miejscowości Zbąszynek .

Lp.	Materiał	Jed. miary	Ilość
1	Kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup>	m.	1058
2	Słup oświetleniowy SAL-80K	kpl.	26
3	Wysięgnik WR-5A/1	m	26
4	Oprawa Magnolia 100W	szt.	26
5	Słup oświetleniowy A-1/A z oprawami Atlantis 100W	szt.	22
6	Mufa przelotowa ZRM-1	kpl.	21
7	Rura osłonowa SRS Ø 75	m	30
8	Złączka IZK	szt.	192
9	Wkładka topikowa 1x6A	szt.	48
10	Rura osłonowa DVK Ø 75	m	60
11	Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm	m.	1058
12	Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn	m.	20
13	Tabliczki informacyjne	szt.	12
14	Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dł. 14 x 1,5m)	kpl.	4

### 1.10. Wymagania materiałowe:

- Instalowane przewody, kable, słupy i aparatura muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu i instalowania w Polsce.
- Podczas transportu, składowania i montażu wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować prowadzącego nadzór budowlany oraz inwestora.

### 1.11. Wymagania dotyczące sprzętu:

- Sprzęt, urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania wymienionych powyżej robót budowlanych winien posiadać aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do użytkowania.
- Pracownicy obsługujący sprzęt urządzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadać odpowiednie uprawnienia.

### 1.12. Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić pisemnie inwestorowi o gotowości obiektu do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji
- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia
- powykonawczy pomiar geodezyjny
- odbiór pasa drogowego
- atesty i świadectwa zabudowanych urządzeń
- projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

## 1.13. Przepisy związane

### 11.1 Rozporządzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

### 11.2 Normy

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.
- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
( uziemienia i przewody ochronne) .